



Impresora multifunción HP Laser Neverstop 1200nw

Impresión láser de alto volumen y bajo costo con movilidad fácil, calidad excepcional y la versatilidad de una impresora multifunción⁴

Valor excepcional desde el principio: hasta un 60 % de ahorro en tóner¹ con 5000 páginas impresas con el tóner incluido.² Imprima, escanee y copie documentos, y restaure los niveles de tóner en 15 segundos sin causar desorden alguno.³ Imprima y escanee prácticamente desde cualquier lugar con la aplicación HP Smart.⁴



Hasta un 60 % de ahorro en tóner cada vez que recargue¹

- Confíe en que ahorrará tóner desde el principio.¹ Ahorre hasta un 60 % en tóner cada vez que haga una recarga.¹
- Imprima 5000 páginas con el tóner listo para usar² que le permitirá imprimir hasta 7 veces más páginas que las impresoras láser HP de la misma clase.⁶
- Realice las tareas de impresión, escaneo y copiado con rapidez gracias al rendimiento versátil de la impresora multifunción.
- Los negocios no tienen que esperar a su impresora. Ayude a maximizar su tiempo de actividad gracias a las rápidas velocidades de impresión.

Tóner recargable en 15 segundos que no causa desorden³

- Logre una experiencia impecable³ y restaure los niveles de tóner con facilidad gracias al kit de recarga de tóner.⁷
- Esta innovadora impresora láser brinda una calidad excepcional, página tras página.
- Produzca texto nítido y negro intenso en documentos de alta calidad en blanco y negro.
- HP Neverstop con el kit de recarga de tóner original HP cumple con los requisitos de la etiqueta ecológica: ENERGY STAR 3.0 y BLUE ANGEL.

Ahorre tiempo de impresión desde prácticamente cualquier lugar⁴

- Imprima, escanee y copie documentos prácticamente desde cualquier lugar y reciba notificaciones en su teléfono gracias a la aplicación HP Smart.⁴
- Comparta recursos fácilmente: acceda e imprima con redes Ethernet e inalámbricas.⁵
- Conecte su dispositivo móvil directamente a su impresora e imprima fácilmente sin acceder a una red.⁹
- Ahorre tiempo y elimine pasos en tareas repetitivas gracias a los accesos directos personalizables con Smart Tasks.⁴

¹ Según una comparación interna de HP del precio sugerido de venta minorista y el costo por página de la impresora HP LaserJet Pro M115 y la impresora multifunción HP LaserJet Pro M28, con cartucho de tóner negro original HP 44A/48A LaserJet con llenado estándar, a julio de 2019. Para obtener información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> ² El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. El promedio se basa en la norma ISO/IEC 19752 y la impresión continua. Para obtener información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> ³ Investigación interna de HP y estudio realizado por Keypoint Intelligence-Buyers Lab en 2018 a pedido de HP. Para obtener información, consulte <http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop> ⁴ Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre los requisitos de impresión local, consulte <http://hp.com/go/mobileprinting>. Ciertas funciones/ciertos software están disponibles únicamente en idioma inglés. ⁵ Las operaciones con funcionamiento inalámbrico son compatibles con las operaciones de 2,4 GHz únicamente. Obtenga más información en <http://hp.com/go/mobileprinting> ⁶ Se basa en impresoras HP LaserJet Pro M115 y en impresoras multifunción HP LaserJet Pro M28 con cartucho de tóner negro original HP 44A/48A LaserJet con llenado estándar y rendimiento ISO de 500 páginas. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. El promedio se basa en la norma ISO/IEC 19752 y la impresión continua. Para obtener información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> ⁷ El kit de recarga de tóner no viene incluido con la impresora; se compra por separado. ⁸ En comparación con la mayoría de las aplicaciones de impresión móvil de fabricantes de equipos originales para impresoras láser, de inyección de tinta y todo-en-uno para el hogar y la oficina en el hogar, con un precio menor o igual a USD 429,99. Participación en el mercado según lo informado por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC para el 2.º trimestre del año calendario 2018. Declaración según las pruebas de laboratorio y la investigación de aplicaciones de impresión móvil del fabricante de impresoras y el estudio de Keypoint Intelligence-Buyers Lab que encargó realizar HP. Consulte el informe de septiembre de 2018 en <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp> ⁹ El dispositivo móvil debe estar conectado a la señal Wi-Fi Direct[®] de una impresora o impresora todo en uno compatible con Wi-Fi Direct antes de imprimir. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct[®] es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance[®].

Impresora multifunción HP Laser Neverstop 1200nw Especificaciones técnicas

Funciones/Compatible con tareas múltiples	Impresión, copia, escaneado / No
Velocidad de impresión en negro	A4: Hasta 20 ppm; Salida de la primera página: 8,5 segundos
Resolución de impresión	Negro (óptima): Hasta 600 x 600 x 2 dpi; Negro (líneas finas): Hasta 600 x 600 ppp
Tecnología de impresión	Láser
Tecnologías de resolución de impresión	HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 ppp)
Cantidad de cartuchos de impresión	1 tambor de creación de imágenes
Lenguajes de impresión estándar	PCLmS; URF; PWG
Funciones del software inteligente de la impresora	Apple AirPrint™, certificación Mopria, HP Auto-On/Auto-Off, Wi-Fi Direct, aplicación HP Smart, HP Smart Task
Tipo de escaneo/tecnología	Camara plana / D-CIS
Resolución de escaneado	Hardware: Hasta 600 ppi; Óptica: Hasta 600 ppi
Formato del archivo de digitalización	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Tamaño máximo de escaneado	Camara plana: 216 x 297 mm
Funciones avanzadas del escáner	No
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits/256
Velocidad de copiado en negro	Velocidad de copia: Hasta 20 cpm
Resolución de copia	Negro (texto y gráficos): Hasta 600 x 600 dpi (escáner plano)
Número máximo de copias	Hasta 99 copias
Configuraciones de copia	Cantidad de copias; Más claro o más oscuro; Optimizar; Papel
Redimensionado de copia	25 to 400%
Conectividad estándar	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi 802.11b/n/g integrado; Fast Ethernet 10/100 Base
Capacidad inalámbrica	Sí
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Aplicación HP Smart; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct®
Memoria	Estándar: 64 MB; Máximo: 64 MB
Velocidad del procesador	500 MHz / Disco duro: Ninguno/a
Ciclo de trabajo	Mensual A4: Hasta 20,000 páginas
Volumen de páginas mensuales recomendado	250 a 2500
Tipos de soporte admitidos	Papel normal, papel de gramaje alto, papel bond, etiqueta, papel ligero, sobre
Peso de soporte admitido	De 60 a 120 g/m ²
Tamaños de soportes de impresión admitidos	A6; A5; A4; Carta; Sobre n.º 10; Sobre C5; Sobre DL; B5 (UIS); Oficio 216 x 340; Legal; 105 x 148,5 mm a 216 x 356 mm
Tamaños de soportes personalizados	105 x 148,5 mm a 216 x 356 mm
Manejo de papel	Capacidades de entrada: Hasta 150 hojas Estándar; Hasta 1 sobre Capacidades de salida: Hasta 100 hojas Estándar Opciones de dúplex: Manual (soporte para controlador suministrado) Bandejas de papel estándar: 1 bandeja de entrada

Contenido de la caja	5HG85A Impresora multifunción HP Neverstop Laser 1200nw; Tambor de creación de imágenes original HP preinstalado, negro (rendimiento de aproximadamente 5000 páginas, vida útil de aproximadamente 20000 páginas); Guía de referencia; Guía de instalación; Volante regulatorio; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Cable de alimentación; Cable USB
Cartuchos de reemplazo ³	Kit de recarga de tóner original HP Neverstop Laser 103A, negro (rendimiento de aproximadamente 2500 páginas); Kit de recarga de tóner original HP Neverstop Laser 103AD, paquete doble, negro (rendimiento de aproximadamente 2 x 2500 páginas)
Dimensiones del producto	Ancho x fondo x alto: 380,5 x 293,4 x 287 mm (14,98 x 11,55 x 11,3 in); Máximo: 380,5 x 385 x 521 mm (14,98 x 15,16 x 20,51")
Peso del producto	8,78 kg (19,36 lb)
Características de la garantía	Garantía limitada de hardware de HP de un año. Para conocer los términos y las condiciones, visite http://www.hp.com/go/orderdocuments .
Panel de control	LCD DE ICONOS
Descripción de pantalla	LCD DE ICONOS
Software incluido	Para SO Windows: Instalador de software HP, desinstalador de software HP (excluye Win8+), controlador de impresora HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), ayuda de servicios web de HP (HP Connected), instalación y software del dispositivo, manuales del usuario en línea, HP Printer Assistant, HP Scan Driver, HP Scan Application y estudio de mejora del producto de HP. Para SO Mac: Pantalla de bienvenida (envía a los usuarios a HP.com u OS App Source para obtener el software de LaserJet)
Sistemas operativos compatibles	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Apple® OS X El Capitán (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13); Disco duro de 1,5 GB; Requiere acceso a Internet; USB Linux (Para obtener más información, consulte https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Sistemas operativos de red compatibles	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Apple® OS X El Capitán (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13); Disco duro de 1,5 GB; Requiere acceso a Internet; USB Linux (Para obtener más información, consulte https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Requisitos mínimos del sistema	PC: Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer.; Mac: Apple® OS X El Capitán (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13); Disco duro de 1,5 GB; Requiere acceso a Internet; USB
Alimentación ²	Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada); Requisitos de alimentación: 110 V - 127 V nominal a +/- 10 % (mín. 99 V, máx. 140 V), 50 - 60 Hz nominal +/- 3Hz (mín. 47 Hz, máx. 63 Hz); Consumo de energía: 338 vatios (impresión activa), 3,3 vatios (lista), 0,95 vatio (suspensión), 0,1 vatio (apagado manual)
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,5 B(A); Emisiones de presión acústica: 51 dB(A)
Ambiente operativo	Margen de temperaturas operativas: 15 a 32,5 °C; Temperatura operativa recomendada: De 17,5 a 25 °C; Temperatura de almacenamiento: límites: -20 a 50°; Rango de humedad fuera de operación: Intervalo de humedad en funcionamiento: 10 a 80% RH; Gama operativa de humedad recomendada: 30 a 70% RH
Opciones de Servicio y Soporte técnico de HP	UC4X6E - Servicio HP de sustitución in situ, durante 1 año, para NeverStop Laser MFP 1xxx; UB4X8E - Servicio HP de sustitución in situ, durante 2 años, para NeverStop Laser MFP 1xxx; UB4X9E - Servicio HP de sustitución in situ, durante 3 años, para NeverStop Laser MFP 1xxx; UB4Y0E - Servicio HP de sustitución in situ, durante 4 años, para NeverStop Laser MFP 1xxx; UC4X7E - Servicio HP de sustitución in situ, durante 5 años, para NeverStop Laser MFP 1xxx; UB4Y1E - Servicio HP de sustitución al siguiente día laborable, durante 2 años, para NeverStop Laser MFP 1xxx; UB4Y2E - Servicio HP de sustitución al siguiente día laborable, durante 3 años, para NeverStop Laser MFP 1xxx; UB4Y3E - Servicio HP de sustitución al siguiente día laborable, durante 4 años, para NeverStop Laser MFP 1xxx; UB4Y4E - Servicio HP de sustitución estándar, durante 2 años, para NeverStop Laser MFP 1xxx; UB4Y5E - Servicio HP de sustitución estándar, durante 3 años, para NeverStop Laser MFP 1xxx; UB4Y6E - Servicio HP de sustitución estándar, durante 4 años, para NeverStop Laser MFP 1xxx; UB4Y7E - Servicio HP de devolución al almacén, durante 2 años, para NeverStop Laser MFP 1xxx; UB4Y8E - Servicio HP de devolución al almacén, durante 3 años, para NeverStop Laser MFP 1xxx; UB4Y9E - Servicio HP de devolución al almacén, durante 4 años, para NeverStop Laser MFP 1xxx

Aprenda más en
<http://www.hp.com>

¹ Tambor de creación de imágenes HP original, negro (rendimiento inicial de aproximadamente 5,000 páginas del tóner provisto, con vida útil del tambor de creación de imágenes de aproximadamente 20,000 páginas). Los rendimientos reales varían considerablemente según las imágenes que se imprimen y otros factores. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
² Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valores de consumo de energía basados típicamente en medición de dispositivo de 115 V.
³ Valor de rendimiento en páginas del tóner negro declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente según las imágenes que se imprimen y otros factores. Para obtener información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Los consumibles de repuesto HP W1103A y HP W1104A no se importan, venden ni garantizan en China.
⁴ Valor de rendimiento en páginas del tóner negro declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente según las imágenes que se imprimen y otros factores. Para obtener información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Los consumibles de repuesto HP W1103A y HP W1104A no se importan, venden ni garantizan en China.
⁵ HP SureSupply le avisa cuando su tambor de creación de imágenes se está acabando y le ayuda a adquirir uno en línea o localmente a través de HP o un vendedor minorista asociado. Solo disponible con consumibles HP originales. Se requiere acceso a Internet. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/SureSupply>.
⁶ Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valor Energy Star basado típicamente en medición de dispositivo de 115V.

