

KENWOOD

Repetidor Digital DMR, 40 watts, 400-470 MHz, Doble Ranura,  
ancho de canal de 12.5 kHz

## IMÁGENES DEL PRODUCTO



## INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

KENWOOD

Modelo

TKRD-810-K2

Garantía

3

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

---

- ✓ UHF 400-470 MHz para amplia cobertura
- ✓ Modo DMR digital y analógico FM
- ✓ Doble ranura TDMA para dos llamadas simultáneas
- ✓ Potencia ajustable 25-40W con alta eficiencia
- ✓ Espaciado de canales 12.5 kHz digital y analógico
- ✓ 6 teclas programables con iluminación ajustable

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### Características

---

**Rango de operación:** 400-470 MHz

**Modo:** Análogo FM Convencional / DMR Digital Convencional

**Interfaz:** DMR Tier II al aire

**Doble Ranura TDMA:** Capacidad para dos llamadas simultáneas

**Control de código de color:** 16 códigos

**Potencia:** 25-40 Watts

**Espaciamiento de canales Análogos:** 25/12.5 KHz

**Espaciamiento de canales Digitales:** 12.5 KHz TDMA

**Vocoder:** AMBE+2

**Acceso IP:** Para programación y actualización (requiere KTI-5)

**Display:** LED 2-dígitos

**Teclas programables:** 6 iluminadas

**Control Teclas PF Panel:** Sí

**Software de programación:** KPG-174DK

**Interfaz de programación Kenwood:** RJ45 a USB KPG-46XM

**Interfaz de programación universal:** SPUPLUS

### Incluye

- Cable de alimentación
- Tornillería para fijación en rack